

サンビームやない舞台照明設備

調 光 卓	仮 設 用 予 備 電 源	舞台照明電源
サイリスター調光器 180台 調光卓・・松村製 F105型 プリセットフェダー 40本×2段 (ジョイントにて80本×1段パッチ可) サブフェダー 20本×50ページ ムーブフェーダー、チェイス機能 メモリー1000シーン COMOSデータ対応 ※持込み対応 DMX-INパッチ(下手袖)	舞台上手袖 3φ 4W・225A・2系統 接続端子サイズー M10 ー M8(アース) 舞台上手後部 3φ 3W・50A 客席上手後部 3φ 3W・50A ※仮設電源使用の際は、前もってご連絡下さい。	主幹盤 3φ 4W 300KVA

回 路 ・ コ ン セ ン ト

照 明 設 備	容 量	灯 数	回 路	取 口	コンセント型	全容量 (KVA)	備 考
F O O T	60W	88	4	4	T	5.28	4色#72、78、W、B
F	30A		4	4	C30	12	FOOTと並列回路
上手花道FOOT	20A		2	2	T	4	
下手花道FOOT	60W	36	2	—	—	2.16	2色#78、W
花道FC 上手	30A		2	2	C30	12	花道FOOTと並列回路
" 下手	30A		2	2	C30		
F C 上手	30A		13	13	C30	78	
" 下手	30A		13	13	C30		
F C	60A		2	2	A	12	直回路
F F C	30A		4	8	C30	12	
R F C	30A		6	6	C30	18	
効果器用FC	20A		2	4	4P	4	
オーケストラOC	30A		4	4	C30	12	上・下 並列回路
U H	500W	72	8	72	T	36	4色#22, 40, 63, 71
L H	300W	80	4	12	C30	24	4色#22, 41, 59, 72
1 B	200W	81	8	—	—	16.2	上下・中回路 #72,78、W,B
2 B	200W	81	8	—	—	16.2	上下・中回路 #72,78、W,B
3 B	200W	81	8	—	—	16.2	上下・中回路 #72,78、W,W
1 S	20A	25	16	32	C20	48	
2 S	20A	25	16	32	C20	48	
3 S	20A	34	12	28	C20	36	
天反ライト	500W	33	9	—	—		1Sと切替
	300W	18	3	—	—		
T O R 上手	20A	4	3	6	T	12	
" 下手	20A	4	3	6	T		
F S 上手	20A	16	8	16	T	32	4回路 3Bと切替
" 下手	20A	16	8	16	T		
1 C L	30A	48	16	48	C20	48	
2 C L	30A		6	12	T	12	2回路 3Bと切替

照 明 器 具

品 名	名 称	数量	品 番	備 考
第1シーリングライト	凸ライト	48	CI-8H	
フロントスポット	凸ライト	32	CI-8H	
トーメンタル	凸ライト	12	CI-8H	
ピンスポットライト	ピンスポットライト	2	XENON	XENON-2KW
フォロースポットライト	フォロースポットライト	1	KJ-6	HTI-400W
アッパーホリツォント	アッパーホリツォントライト	72	UH-5	500W #22、40、63、71
ロアーホリツォント	ロアーホリツォントライト	80	LH-5N	300W #22、41、59、72
スポットライト (1KW)	凸ライト	28	CI-8H	うちサス吊17台
	フレネル	44	FI-8H	すべてサス吊
	エリプソイダルスポット	8	MIP-30	
	パーライト(ナロー) 1N	8	PL-10	すべてサス吊
スポットライト (650W)	エム・ライト-S	8	エム・ライト-S	
スポットライト (575W)	ソースフォー	4	S4-436	照射角36°
スポットライト (250W)	ローボルテージスポット	2	ACL-4A	マルチコンセントBOX 2個
スポットライト (500W)	凸ライト	4	CI-6H	
	フレネル	4	FI-6H	
	パーライト(ベリーナロー)VN	14	PL-10	うちサス吊12台
	パーライト(ミディアム)5M	4	PL-64	すべてTOR吊
	スポックス	1	SPOX	
エフェクトマシン	プロジェクタースポット	2	PIS	
	エフェクトマシン	2	MDE	
	エフェクトディスク	2		雨・雲・雪・波・玉・花
	先玉レンズ	2	MOL	4"6"8"10"12"
	ハイカットアダプター	1		
	ハイカット	1		城・雲・花
スタンド	中型スタンド	25	SP-2	
	丸台ベース	36	SP-R	
ハンガー	ハンガー	193	BH-C	うち予備20
	ロングハンガー	10	BH-L	
バンドア	バンドア	8	BD-80A	
オーロラマシン	オーロラマシン	1	DF-3	500W
ミラーボール	ミラーボール	1	MB-S	楕円型

照 明 移 動 ケ ー ブ ル

名 称	長さ(m)	数量(本)	備 考	名 称	長さ(m)	数量(本)	備 考
C30-C30	20	6		C20-T	1	14	
C30-C30	10	10		C20-T,T	1	8	
C30-C, C30	1	5		T-C20	1	2	
C30-C20	2	20		T-T	5	10	
C30-C,C20	1	8		T-T	10	5	
C20-C20	10	5		T-平	10	4	
C20-C20	5	10		T-平	1	5	
C20-C20	2	24		平-T	2	3	
C20-C,C20	1	18		平-T	1	4	
C30-T	10	12		平-平	10	5	
C30-T	8	6		平-平	10	1	青色
C30-T	5	6		平-平	5	2	灰色
C30-T,T	1	5		A60-C,C30	1	2	60A直回路用
C30-平BOX	20	2		C30-A30	1	10	2F音響室
C30-平BOX	15	2		介錯棒	7	2	
C30-平	5	2		介錯棒	5	1	